Prezzo di vendita249,00 €

249,00 €

radiomicrofono nuovo

Descrizione

>> US-8001DB – Ricevitore

. ? Preset 16 canali UHF selezionabili
. ? funzionamento del trasmettitore Single / Dual
. ? tecnologia Diversity evita interruzioni nel collegamento RF
? PLL sintetizzato tecnologia .
? rumore muto e tono pilota squelch.
? dotato sia XLR bilanciato e Ø6.3mm uscite sbilanciate.
? antenne Tuned massimizzare la portata effettiva del collegamento wireless.
? metà compatto disegno di spazio rack.
? una versione derivata con antenna BNC connettore di . US-8001D / US-8002D

UT-16HW – Fascia microfono e trasmettitore
. ? trasmettitore auricolare Sub miniatura
? UHF PLL 16 canali preset selezionabili.
? Alimentato da una batteria AAA per oltre 8 ore di lavoro.
? Più di 60 metro di stabile . distanza di funzionamento
. alto rapporto segnale-rumore ?
. ? funzione Standby previsto collegamento wireless stabile
. ? Sweat design a prova
Specifiche

US-8001DB – Ricevitore

Frequenza Preparazione PLL sintetizzato controllo
portante Gamma di frequenza 502 ~ 960 MHz
Rapporto S / N> 105dB
T.HD <0.6% @ 1KHz
LED del display
di visualizzazione Contenuti Antenna A / B, RF / AF Stato
Controlli Accensione / spegnimento, Selezione Canale, Livello Audio
Audio Level-12dB Uscita
Uscita AF impedenza 600?
squelch tono pilota, Rumore e Mute
Tensione di funzionamento US-8001D/US-8001DB: 12-18 VDC, 150mA
US-8002D/US-8002DB: 12-18 VDC, 200mA
Connettore di uscita 1 presa XLR bilanciato (2 per US-8002DB/US-8002D)
1 sbilanciato Ø6.3mm presa telefonica
Dimension (m / m) US-8001DB/US-8002DB: 210mm (W) * 40mm (H) * 181 millimetri (D)
US-8001D/US-8002D: 210mm (W) * 40mm (H) * 171 millimetri (D)

>> UT-16HW – Fascia microfono e trasmettitore
Frequenza Preparazione PLL sintetizzato controllo
portante Gamma di frequenza 502 ~ 960 MHz
RF Uscite massima 10mW
Stabilità ± 10KHz
Deviazione di frequenza ± 48KHz
LCD Display Power On / Off, Low batteria
Controls Power On / Off, Livello AF, Selezione Canale, Mute

emissioni spurie Audio Risposta in frequenza 40 ~ 18.000 Hz batteria LR03, AAA 1,5 V